

PORTABLE POWER STATION (LFP/240Wh) Quick Setup Guide



①到着時、折畳みコンテナにMobiBox-Miniと同梱されています。



②MobiBox-Miniのバッグとポータブルバッテリーのバッグを取り出します。



③各バッグのカバーを開けます。(MobiBox-Miniの開始方法は専用ユーザーマニュアルをご参照ください)



④USB-Cケーブル/専用アダプタと車載シガープラグ付ケーブルが同梱されています。(どちらも充電用)



⑤MobiBox-Miniの電源アダプタのプラグをバッテリーのAC100Vコンセント(背面)に挿入します。



⑥バッテリーのコントロール部(前面パネル)から操作します。



⑦前面パネルの左端ボタン(POWER)を3秒長押しして起動させます。



⑧液晶画面にステータスが表示されます。この時点ではAC100Vは出力しません。



⑨左から2番目のボタン(AC)を1回短く押します。



⑩液晶画面にAC OUTPUTと表示されます。



⑪MobiBox-Miniの電源スイッチをONにし、LEDの点灯を確認します。



⑫液晶画面にACへの給電状態(ワット数)が表示されます。



⑬バッテリーを充電する場合は、USB-C充電ケーブルを接続します。



⑭液晶画面に充電状態(INPUT)が表示されます。



⑮運用&パスルー充電でUPS状態になります。



⑯USB-C給電が停止しても、出力は停止せず継続して運用できます。



⑰添付のシガープラグ(12V~24V)でもバッテリーに充電できます。(充電のみ/UPS運用はできません)



⑱運用を終了する際はMobiBox-Miniの電源スイッチをOFFにします。



⑲前面パネルの左から2番目のボタン(AC)を1回短く押します。AC OUTPUTが消えます。



⑳左端のボタン(POWER)を3秒長押ししてバッテリーの電源をOFFにします。



㉑MobiBox-Miniの電源アダプタのプラグをバッテリーのAC100Vコンセント(背面)から抜きます。



㉒各バッグに機器、ケーブル類を収納します。



㉓各バッグのカバーを閉じます。(MobiBox-Miniの梱包方法は専用ユーザーマニュアルをご参照ください)



㉔ご返却の際、折畳みコンテナに収納してご返送ください。

※本ポータブルバッテリーは、MobiBox-Miniのみの接続・ご利用を想定しております。

MobiBox-Mini以外の機器を接続してご利用される場合は、接続機器の仕様・消費電力をご確認のうえ、お客様の責任においてご使用ください。

接続機器の故障・不具合・データ損失等について、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。